

# Сигнальные колонны. BR 35, BR 50. Техническое описание.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://pfannenbergt-rt.ru>

Эл. почта: [pbn@nt-rt.ru](mailto:pbn@nt-rt.ru)

# Сигнальные колонны BR 35



Доступны в комбинации со звуковыми сигнализаторами!

Сигнальные колонны – красивые, прочные, универсальные. Благодаря своему типу защиты IP 54 прекрасно подходят для применения внутри помещений.



## Технические характеристики:

Рабочее напряжение	230 В пер. напр., 24 В пост. напр., 12 В пост. напр.		
Средство освещения	Пост. напр: BA9 S, 4 Вт макс. 3Вт		
По запросу (уточните при заказе)	Индикаторное средство освещения (красный, желтый, зеленый, голубой, белый) 24 В пер./пост. напр.		
Количество модулей	макс. 4		
Цвета	 красный    желтый    оранжевый    зеленый    светлый    голубой		
Подключение к электропитанию	Длина кабеля 0,5 м (прокладывать в трубах!) 35 мм, квадратный		
Диаметр	35 мм, квадратный		
<b>Размеры</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
1-ступенчатый	228	228	210
2-ступенчатый	276	276	258
3-ступенчатый	324	324	306
4-ступенчатый	372	372	354

Можно заказать пластмассовый или металлический уголок! \* 24 В пост. напр. + 12В пост. напр.

**Принадлежности:** настенный крепеж, металлический уголок, лампы накаливания, индикаторы LED (красный, желтый, зеленый, голубой, белый) 24В пост./пер. напр.

## Образцы для заказа продукции

**Монтаж на штативе**

Образец для заказа продукции:  
3-ступенчатый BR 35  
Монтаж на штативе,  
24 В пост. напр.  
с чередованием цветов:  
A = красный, B = желтый, C = зеленый

**Сборка на рабочем месте**

Образец для заказа продукции:  
3-ступенчатый BR 35  
Сборка на рабочем месте,  
230 В пер. напр.  
с чередованием цветов:  
A = красный, B = желтый, C = зеленый

**Монтаж на трубке**

Образец для заказа продукции:  
3-ступенчатый BR 35  
Монтаж на трубке,  
24 В пост. напр.  
с чередованием цветов:  
A = желтый, B = белый, C = зеленый

# Сигнальные колонны BR 50

Надежные многоцветные фонари применяются как снаружи, так и внутри помещений. Сигнальные колонны полностью готовы для применения в заводских условиях. Область применения – от машиностроения до автоматизированного производства.



## Технические характеристики:

Данные модуля	Модуль длительного свечения		Модуль прерывистого свечения		Модуль лампы-вспышки	Модуль звукового излучателя
	Лампа накалив.	Индикатор LED	Лампа накалив.	Индикатор LED		
Количество уровней	макс.5 в свободной последовательности и независимо от цвета					
Угол излучения	360°					
Длительность включения	100%					
Ном. мощность на каждый уровень На пять уровней	7 Вт 5 Вт	в зависимости от напряжения	7 Вт 5 Вт	в зависимости от напряжения		
Цоколь	BA 15 d		BA 15 d			
Энергия вспышки					0,6 Дж	
Срок службы лампы накалив./светодиода	около 1500 ч	около 100000 ч	только 24 В пер. или пост. тока около 1500 ч	около 100000 ч	после 8 млн.вспышек – пониж. излуч. энергии вспышки до 70%	
Уровень звука на расстоянии 1 м						85 дБ (А)
Тональность						7
Ном. напряжение питания пер. током 230 В	50/60 Гц от –15% до +10%					
Ном. потребление тока 230 В	0,035 А	0,015 А	0,03 А	–	0,011 А	0,015 А
Ном. напряжение питания пер. током 115 В	50/60 Гц от –15% до +10%					
Ном. потребление тока 115 В	0,064 А	0,015 А	–	–	0,02 А	0,015 А
Ном. напряжение питания пер. током 24 В	от –15% до +20%					
Ном. потребление тока 24 В	0,3 А	0,030 А	0,25 А	0,030 А	0,04 А	0,012 А
Вес модуля	80 г		90 г		90 г	130 г

Звуковой модуль следует устанавливать самым верхним.

Можно приобрести модули, окрашенные в красный, желтый, оранжевый, зеленый и синий цвета.

Лампы-вспышки могут потреблять высокий пусковой ток, что обусловлено конструкцией

**Принадлежности:** комплект прокладок IP 65, пластиковый или металлический угловой профиль для настенного монтажа, удлинительная трубка 100, 250 и 400 мм, лампа накаливания, светодиодный осветитель (красный/желтый/зеленый/синий/белый)

## Образцы для заказа продукции

### Монтаж на штативе

Образец для заказа продукции:

Монтаж на штативе:

- 1x Мод. основания и концевой модуль
- 1x Штатив 250 мм
- 1x Модуль длительного свечения, красный
- 1x Модуль длительного свечения, желтый
- 1x Модуль длительного свечения, зеленый
- 3x Лампы накаливания 24 В, 7 Вт



### Прямой монтаж

Образец для заказа продукции:

Монтаж на опоре/прямой монтаж:

- 1x Мод. основания и концевой модуль
- 1x Модуль длительного свечения, зеленый
- 1x Модуль длительного свечения, красный
- 1x Модуль длительного свечения, прозрачный
- 1x Модуль длительного свечения, оранжевый
- 1x Мод. длительного свечения, синий
- 5x Лампа накаливания 24 В, 5 Вт



### Монтаж на трубке

Образец для заказа продукции:

Монтаж на трубке:

- 1x Мод. основания и концевой модуль
- 1x Модуль длительного свечения, красный
- 1x Модуль длительного свечения, прозрачный
- 1x Модуль длительного свечения, оранжевый
- 1x Трубка с резьбой и уголком
- 3x Лампа накаливания 24 В, 7 Вт



Изменения могут быть внесены без уведомления

Закажите себе каталог компании Pfannenberg «Сигнальные колонны!»



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://pfannenberq.nt-rt.ru/>

Эл. почта: [pbn@nt-rt.ru](mailto:pbn@nt-rt.ru)